

# COMMANDE INTERNET

## Table de mixage MX8 USB V2



# COMMANDE INTERNET



Console de mixage USB avec lecture et enregistrement MP3

~~255,00 €~~ Pas noté

255,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Acoustics présente la nouvelle génération des MX USB V2 intégrant à présent un lecteur multimédia très complet avec la fonction enregistrement. Fabriquée avec des composants de haute qualité, cette série de consoles de mixage dispose de préamplis micros à très faible bruit. Pour les entrées Mic/line un égaliseur à 3 bandes est présent. La gamme est composée de quatre modèles : 8, 10, 14 et 18 entrées qui seront adaptées à tous types occasions. Conception ultralégère, ultrafine et facile à transporter pour les performances mobiles, les MX USB V2 sauront satisfaire les utilisateurs mêmes les plus exigeants.

6 entrées micro XLR

- 6 entrées line asymétriques 6,35 mm

- 2 entrées line Jack symétriques 6,35 mm

- Entrées/sorties RCA TAPE

- Sorties XLR x 2 et Jack 6.35mm x 2

- AUX send

- Control Room

- Préampli très faible bruit

- Effet de Type Echo réglable

- Corrections 3 voies par voie

- Led d'écrêtage

- Faders de volume linéaire par voie

- Vumètres à led

- Prise de casque

- Entrée et sortie TAPE

- Réponse de fréquences : entrée Mic/Line vers n'importe quelle sortie : +/- 0,5 dB, 20 Hz 20KHz

- T.H.D : sensibilité Mic -30 dBu, +14 dBu @ Sortie Mix <0,007 %

- Bruit : entrée Mic E.I.N (gain maximum) : -128 dBu (source 150 ?)

- Aux, Mix et Master (@0 dB, atténuation progressive) < -85 dBu

- Coupure de canal : >96 dB

- Aux Send Pots Offness : >86 dB

- Impédances d'entrée et de sortie : entrée Mic : 2,4 k?, entrée Line : 11 k ? et entrée Stéréo : 100k?

- Niveaux d'entrées et de sorties : Entrée Mic : +17 dBu max, entrée Line : +30 dBu max, entrée Stéréo : +30dBu max et sortie Mix : +20 dBu

- Écouteur (@ 200?) 300 mW

- EQ (entrée mono/stéréo) : HF :12 KHz +/- 15 dB, MF : 140 Hz - 3 KHz, +/-15 dB, LF: 80 Hz +/-15 dB

- Dimensions (H x L x P) : 293 x 376 x 74 mm

- Poids : 4,4 Kg